





# Caractéristiques Ledvance Dulux-D LED 7W - 830 | Remplacement 18W

Voir le produit



### Informations Générales

| Réf.                         | 248020                                      |
|------------------------------|---|
| EAN                          | 4058075821972                               |
| Marque                       | Ledvance                                    |
| Nom du fabricant             | DULUX LED D/E HF & AC MAINS V 7W 830 G24Q-2 |
| Quantité recommandée         | 10  |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                       |
| Étiquette énergétique        | F   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                       |

### Informations techniques

| Technologie                       | LED              |
|-----------------------------------|------------------|
| Substitut (Watt)                  | 18               |
| Puissance (W)                     | 7                |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | G24q-2 (4-pins)  |
| Nombre de broches (pins)          | 4                |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
|                                   |                  |

| Options de couleur          | Couleur unique         |
|-----------------------------|------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 700                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                    |
| Référence Article           | PL-C / Dulux-D D/E LED |
| Type de capteur             | Pas de détecteur       |

#### **Information produit**

| Ballast       | Électronique (HF); Réseau (AC) sans démarreur |
|---------------|---|
| Rotatif       | Non   |
| Product Serie | Dulux   |

#### **Dimensions**

| Longueur (mm) | 142.8 |
|---------------|-------|
| Diamètre (mm) | 33    |

# Pourquoi choisir Budgetlight?







