



Caractéristiques Philips Réglette LED CoreLine BN126C 52W 6400lm - 840 | 120cm - InterAct Dimmable

Voir le produit

Informations Générales

| Réf. | 238780 |
|------------------------------|---------------------------------|
| EAN | 8710163365497 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BN126C LED64S/840 IA1 TW1 L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| Technologie | LED Intégré |
|-----------------------------------|---|
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 52 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6400 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 123.1 |
| | |

Facteur de puissance >0.90 Lampe Incluse Oui Longeur 120cm Référence Article Réglette LED

Informations de l'appareil

| Montage | Surface |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK04 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | Acier |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie | BN126C |

Dimensions

| Longueur (mm) | 1135 |
|---------------|------|
| Largeur (mm) | 65 |
| Hauteur (mm) | 65 |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur

Type de capteur

Prix bas garantis Jusqu'à 7 ans de garantie
Pas de détecteur

Tetours faciles jusqu'à **14 jours** Eclairage LED **durable**



