



Caractéristiques Philips Spot LED
LuxSpace Accent Compact RS771B
23.5W 2700lm 36D - 827 | 130mm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	243211
EAN	8718699978884
Marque	Philips
Nom du fabricant	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	23.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	827 Blanc Très Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	2700 Blanc Très Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	2700
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	115
Angle de Diffusion (degrés)	36

Référence Article	Spot LED
-------------------	----------

Référence Article	Spot LED
-------------------	----------

Informations de l'appareil

EOC8	97888400
Lampe Incluse	Oui
Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	120
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK02
Couleur du Luminaire	Blanc
Inclinable	Oui
Product Serie	RS771B

Dimensions

Hauteur (mm)	130
Diamètre (mm)	130

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur
Capteur à effet Hall	
Capteur à effet Nixie	
Capteur à effet reseau	
Capteur à effet de flux	
Capteur à effet de pression	
Capteur à effet de température	
Capteur à effet de vibration	
Capteur à effet de lumière	
Capteur à effet de son	
Capteur à effet de mouvement	
Capteur à effet de position	
Capteur à effet de distance	
Capteur à effet de présence	
Capteur à effet de contact	
Capteur à effet de force	
Capteur à effet de couple	
Capteur à effet de tension	
Capteur à effet de courant	
Capteur à effet de puissance	
Capteur à effet de fréquence	
Capteur à effet de phase	
Capteur à effet de vitesse	
Capteur à effet d'accélération	
Capteur à effet de rotation	
Capteur à effet de torsion	
Capteur à effet de déformation	
Capteur à effet de contrainte	
Capteur à effet de déplacement	
Capteur à effet de niveau	
Capteur à effet de débit	
Capteur à effet de volume	
Capteur à effet de masse	
Capteur à effet de densité	
Capteur à effet de viscosité	
Capteur à effet de conductivité	
Capteur à effet de résistivité	
Capteur à effet de permittivité	
Capteur à effet de pénétration	
Capteur à effet de dureté	
Capteur à effet de rugosité	
Capteur à effet de porosité	
Capteur à effet de teneur en eau	
Capteur à effet de teneur en humidité	
Capteur à effet de teneur en oxygène	
Capteur à effet de teneur en azote	
Capteur à effet de teneur en carbone	
Capteur à effet de teneur en soufre	
Capteur à effet de teneur en chlore	
Capteur à effet de teneur en fluor	
Capteur à effet de teneur en silicium	
Capteur à effet de teneur en aluminium	
Capteur à effet de teneur en magnésium	
Capteur à effet de teneur en calcium	
Capteur à effet de teneur en potassium	
Capteur à effet de teneur en sodium	
Capteur à effet de teneur en fer	
Capteur à effet de teneur en cuivre	
Capteur à effet de teneur en zinc	
Capteur à effet de teneur en nickel	
Capteur à effet de teneur en cobalt	
Capteur à effet de teneur en manganèse	
Capteur à effet de teneur en chrome	
Capteur à effet de teneur en molybdène	
Capteur à effet de teneur en vanadium	
Capteur à effet de teneur en titane	
Capteur à effet de teneur en zirconium	
Capteur à effet de teneur en niobium	
Capteur à effet de teneur en hafnium	
Capteur à effet de teneur en thorium	
Capteur à effet de teneur en uranium	
Capteur à effet de teneur en plutonium	
Capteur à effet de teneur en amerlicium	
Capteur à effet de teneur en curium	
Capteur à effet de teneur en berkelium	
Capteur à effet de teneur en californium	
Capteur à effet de teneur en einsteinium	
Capteur à effet de teneur en fermium	
Capteur à effet de teneur en mendelevium	
Capteur à effet de teneur en nobélium	
Capteur à effet de teneur en lawrencium	
Capteur à effet de teneur en roentgenium	
Capteur à effet de teneur en darmstadtium	
Capteur à effet de teneur en tennessine	
Capteur à effet de teneur en oganesson	

Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix** bas garantis

 Jusqu'à 7 ans de garantie



↩ Retours faciles jusqu'à **14 jours**



 Eclairage LED **durable**



 **Trustpilot** 